Altgeräteentsorgungsnummer WEEE-Reg-Nr. DE 54367836



Stand: 15.07.2024

EX-*Trade*

Xlim 3 Ultra






- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2,0A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern. Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Pod, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln
- Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann. Bricht der Pod, können sich Splitter in dem Pod befinden. Stellen Sie umgehend das
- Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie den Pod und die Dichtungsringe. Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen
- oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Gerät ein.
 Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbehandlung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten
- Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen. Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software
- von Drittanbietern aufzuspielen. Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie
- keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten. Trennen Sie bei Flugreisen Verdampfer und Akkuträger, durch Druckunterschiede
- ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschluss-

3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

〈\// Xlim 3 Ultra



(Unterseite)
Abuldungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

EX-*Trade*

OXVA: XLIM 3 ULTRA KIT ARTNR.: 219180

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG:

- 1x OXVA Xlim 3 Ultra Kit 1x OXVA Xlim Pro Pod 0,8Ω 1x OXVA Xlim Pro Pod 0,6Ω
- 1x USB-C Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung
- **TECHNISCHE DATEN***

Allili 5 Oltra Rit.			
Abmessungen:	121,9x28,9x16,5mm	Akkukapazität:	1500mAh
Fassungsvermögen:	3ml	Widerstandsbereich	0,3-3,0 Ω
Leistungsbereich:	max. 30W	Ladestrom:	5V / 2A
Display:	2,2" Touchscreen	Ausgangsspannung:	3,2-4,35V

Pods:

	Xlim Pro Pod 0,8Ω	Xlim Pro Pod 0,6Ω			
Widerstand1:	0,8Ω	0,6Ω			
Leistungsbereich ^{1;2} :	16W	25W			
Dampfart ² :	MTL ³	MTL ³			

- Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf
- ² Empfehlungen ³ Backendampfen: Mit einem sanften Zug den Dampf erst in den Mund und dann in die Lunge inhalieren.

SICHERHEITSHINWEISE



- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken: Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtiakeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis. +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.



EX-Trade

SCHUTZFUNKTIONEN UND SIGNALE

	Signal	(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen	
	Display zeigt: "TIME OUT"	Feuerzeitschutz	⇧	Wenn die Leistungsausgabe länger als 8 Sekunden andauert, stoppt das Gerät automa- tisch die Ausgabe.
	Display zeigt: "SHORT"	Kurzschluss- schutz	ÛA	Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.
ı	Display zeigt: "LOW BATTERY"	Tiefenentla- dungsschutz	ÛΑ	Der Akkustand ist zu niedrig. Laden Sie das Gerät wieder auf.
	Display zeigt: "TEMP HIGH"	Überhitzungs- schutz	ÛΑ	Das Gerät ist überhitzt. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
	Display zeigt: "NO ATOMIZER"	Kein Pod verbunden	Û A	Das Gerät hat keinen Pod erkannt. Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.

MODUS-ÜBERSICHT

Leistungsmodus (Power):

- Der "Leistungsmodus" oder auch "Power-Modus" ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert
- Werden Karin.
 Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst

4. INBETRIEBNAHME

Liquid Erstbefüllung und Nachbefüllung:



Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.



- Achten Sie stets darauf, dass der Pod ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf die Kontakte gelangt. Lassen Sie den befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut gelangt, ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich ab





- Öffnen Sie die seitliche Silikonabdeckung des Pods.
- Füllen Sie Liquid durch die Öffnung in den Pod.
- Schließen Sie die Silikonabdeckung wieder.
- Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.
- Wiederholen Sie die Schritte, wenn der Pod leer ist.



Kit zusammensetzen:

Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.

Akku aufladen:



Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.

Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

Gerät ein- und ausschalten:

Drücken Sie die Funktionstaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Dampfen:



Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

Ziehen Sie an dem Mundstück der E-Zigarette um automatisch zu dampfen.

Luftzufuhr anpassen:



Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.

- Öffnen Sie den Luftzufuhrregler, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzierer
- Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingezogen.

Drücken Sie die (Ent-)Sperrtaste an der Seite des Geräts, um den Touchscreen zu (ent-)

Gerät einstellen:

- Benutzen Sie den Touchscreen, um das Gerät nach Ihren Wünschen einzustellen.
- Leistung einstellen, Zuganzahl einsehen, Geräteeinstellungen, Themes sowie Animationen können Sie über den Touchscreen einstellen.
- Nutzen Sie die üblichen "Wisch"-Gesten: oben nach unten / unten nach oben / links nach rechts / rechts nach links, um in den Menüs zu navigieren.

6. REINIGUNG

Komponenten reinigen:



Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen



Xlim 3 Ultra

7. INSTANDHALTUNG



Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig

abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern. Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger

Pod wechseln:



Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod



Wechseln Sie den Pod bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist. Lassen Sie nach dem Wechsel des Pods den erstmals befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Ziehen Sie den gebrauchten Pod aus dem Akkuträger Stecken Sie den neuen Pod in den Akkuträger.

LAGERUNG 8.

- Wenn Sie das Gerät von SMB^{\otimes} für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen
- Sie den Verdampfer.

 Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.

 Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.

- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte. Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

9. ENTSORGUNG



Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.

Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. FRSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden: Alle OXVA XLIM/XLIM Pro Pods



6